

Electricidad



Multímetro analógico SEW ST-505N



- Funciones de seguridad: fusible de seguridad y posición de seguridad "OFF".
- Escala de 3 colores de fácil lectura para comprobación de errores.
- Sistema de seguridad en todos los rangos.

Características

Movimiento de banda tensa de alta calidad

Escala de medición: facilita la lectura con el puntero



Medición de decibeles (dB)

Soporte incorporado que facilita a lectura y la medición

● **Especificaciones:**

VOLTAJE DC:	
Rango:	0.25 / 1 / 2.5 / 10 / 50 / 250 / 1000V
Precisión:	±2% de escala completa
Sensibilidad:	50kΩ / V
VOLTAJE AC:	
Rango:	2.5 / 10 / 50 / 250 / 1000V
Precisión:	±3% de escala completa
Sensibilidad:	10kΩ / V
Decibelímetro	-20 ~ 62dB 0dB=1mW / 600Ω Escala Directa: -20 ~ +10dB
CORRIENTE DC:	
Rango:	25uA/1mA/25mA/500mA, 10A(en una entrada separada)
Precisión:	±2% de escala completa
Sensibilidad:	250mV
CORRIENTE AC:	
Rango:	10A
Precisión:	±3% de escala completa
RESISTENCIA:	
Rango:	R×1 0.2 ~ 20kΩ R×10 2 ~ 200kΩ R×100 20 ~ 2MΩ R×1000 200 ~ 20MΩ
Precisión:	±3% de escala completa

● **Accesorios incluidos:**

- Manual de instrucciones
- Cables de prueba
- Batería



Valiometro

